

Inmatningstariff mikroproduktion

solel, vindkraft med mera

Gäller från 2017-04-01

Nätnytta för elproduktion upp till och med 43,5 kW (63 A)

	Lågspänning
Exklusive moms	1,64 öre/kWh
Inklusive moms	2,05 öre/kWh

Tillämpningsbestämmelser för mikroproduktion

Produktionsanläggningen får ha högst 43,5 kilowatt (kW) som inmatningseffekt samt en huvudsäkring på högst 63 ampere (A).

Uttaget av el under kalenderåret ska vara större än inmatningen, det vill säga kunden får inte producera mer el per år än vad man själv använder. Däremot får kunden under enskilda månader under året sälja överbliven el till sin elhandlare. (Om kunden på årsbasis producerar mer energi än vad som konsumeras räknas kunden som småskalig producent)

Anslutningsavgift tas ut vid ny, ändrad eller utökad anslutning över den säkringsstorlek som anslutningsavgift betalats för.

Den installerade produktionseffekten får inte överstiga kundens abonnerade huvudsäkring (säkringens motsvarande effekt). Om kunden vill installera en produktionsanläggning som är större än nuvarande abonnerade huvudsäkring måste kunden höja till en säkringsnivå som täcker produktionseffekten. Alternativt kan kunden installera en effektvakt i sin anläggning, som förhindrar ofrivillig bortkoppling och därmed förhindrar problem i mätvärdesinsamlingen för timavräknade kunder.